

Reset LPN Tracker mit Magnet

Beim LPN Tracker empfehlen wir einen manuellen Reset mit einem Magnet, sofern der LPN Tracker keinen Kontakt zum Server herstellen kann und der Batteriestatus gem. Dashboard in Ordnung ist:

Administration-Geräte: Datum letzter Kontakt ist rot, Batteriestatus ist in Ordnung:

Gerätebild	Symbol	Aktiv	Ausser Betrieb	Code	Gerätename	Geräte Identifikation	Letzter Kontakt	Letzte Pos. (Datum)	Letzte Pos. (Ortschaft)	Gerätetyp	Batterie (%)
				L001737		70B3D5FFFFEF3FED2	20.09.2021 08:35:49	22.06.2021 20:46:35	Peseux	Lora MS3	100%

Reset LPN Tracker mit Magnet:



Magnet auf der Seite (rechts) platzieren und unterhalb der Batterie ca. 3-5 Sekunden halten bis in der Mitte das LED (Orange) leuchtet. Bitte beachten, dass der Magnet genug stark ist. Grundsätzlich muss der LPN Tracker für den Reset nicht zwingend aufgeschraubt werden. Wir empfehlen es allerdings, damit geprüft werden kann ob das LED in der Mitte leuchtet und der Reset durchgeführt wird.